

GSM сигналізація ДОМ-3 БАЗА (DOM-3)



Сигналізація ДОМ-3 (базовий блок) призначена для віддаленого контролю, керування оповіщення про стан стаціонарних об'єктів (квартира, дача, офіс, гараж і т.п.). Контроль стаціонарних об'єктів Ви можете здійснювати не тільки за допомогою дзвінків і СМС зі свого мобільного телефону, але і через будь-який комп'ютер, підключений до Інтернету. Крім виконання охоронних функцій (тривожні повідомлення від датчиків), сигналізація може повідомляти про включення/вимикання мережі 220В і про перевищення або зниження заданої температури в Вашій квартирі або будинку. Це допоможе Вам зрозуміти, що відбувається на об'єкті (пожежа, вимикання котла, відключення електрики) і швидко прийняти рішення про те, що Вам слід зробити в даній ситуації. Також є можливість за допомогою сигналізації здійснювати дистанційне керування побутовим приладом (обігрівачем, насосом і т.п.) через релейні виходи, використовуючи мобільний телефон.

Сигналізація ДОМ-3 має автономне живлення (до 90 годин), налаштовується і нарощується додатковими бездротовими датчиками і/або брелоками (до 16 штук - опціонально). Додатково до сигналізації можна під'єднати 8-м дротових датчиків і керувати 8-ма дротовими пристроями (з них 2-а релейних виходи вже розташовані на платі комутації). Датчики можна об'єднувати в 8-м груп по типу доступу.

Кількість температурних датчиків, що підключаються, можна збільшити до 8-ми. Є вхід для підключення зчитувача ключів «IButton» (до 12 штук - опціонально). Також для постановки/зняття охорони можна підключати виносну клавіатуру (опціонально).

GSM-сигналізація ДОМ-3 БАЗА є базовим блоком, який у вигляді конструктора можна окремо комплектувати з іншими бездротовими датчиками, виконавчими пристроями і брелоками. Додаткове обладнання (датчики, джерела живлення, радіоблагоднання, сповіщувачі і т.п.) до даної сигналізації можна придбати в компанії "[Сейба](#)".

Інструкцію, конфігуратор, прошивку та інші файли для цього приладу можна скачати на закладці ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ.

Дану сигналізацію в разі потреби можна підключити на пульт централізованого спостереження компанії "[Бік-Тан](#)".

GSM сигналізацією користувач може керувати за допомогою програми під Android та iOS.

-

Можливості

Кількість користувачів - 8 шт.В

Кількість входів для підключення дротових датчиків - 8 шт.В

Кількість бездротових датчиків/ брелоків - 16 шт. (Опція)В

Є вхід для підключення температурних датчиків DS1820 - 8 шт.В
Є вхід для підключення зчитувача ключів «IButton» - 12 шт.В
Кількість груп для датчиків - 8 шт.В
Кількість призначених для користувача виходів - 8 шт., з них вихід-1, -2 - релейні на платі комутаціїРобота виходів за розкладом
Є режим термостата виходів від температурних датчиківВ
Окремий релейний вихід «Сирена»В
Окремий вихід «Стан охорони» (зовнішній світлодіод)В
Відображення стану приладу і виконання основних його налаштувань, використовуючи виносну клавіатуру ОКО (опція)В
Оповіщення при вкл/викл охорони: SMS на всіх користувачівВ
Оповіщення при тривозі: дзвінки, SMS на всіх користувачівВ
Оповіщення при вкл/викл 220В: SMS на всіх користувачівВ
Оповіщення при розряді резервного акумулятора: SMS на всіх користувачівВ
Оповіщення про порушення цілісності приладу (тампер): SMS на всіх користувачівВ
Оповіщення при підвищенні/зниженні заданої температури зовнішніх датчиків температури: SMS на всіх користувачівВ
Оповіщення при спробі «глушіння» GSM-сигналу (sms-повідомлення) та активація виходу «Сирена» («Антиглушилка»)В
SMS-звіт про стан приладуВ
Постановка/зняття охорони за допомогою SMS-команд, тонових команд, дзвінка, брелоків (опція), по окремому входу постановки/зняття охорони (клавіатурою з бістабільним виходом або ключами «IButton» - опція), за допомогою клавіатури ОКО (опція)В
Працездатність виробу до 90 годин при виключенні 220В від резервного акумулятора 12В, 4АгКонфігурація і оновлення версії ПЗ користувачем через стандартний USB-microUSB кабельВ

Комплектація

Інструкція користувачаВ
Базовий блок:В GSM-блок
виносна антена GSM 900/1800
датчик температури
блок живлення
резервний акумулятор 12В, ємність 4Аг
внутрішній звуковий п'єзовипромінювач
плата реле комутації (реле для сирени, 2 реле, призначених для користувача)
внутрішній індикатор стану охорони

Характеристики

Кількість провідних зон - 8
Кількість термодатчиків - 8
Кількість радіозон з радіочастиною - 16
Вхід постановки / зняття охорони - є
Тип датчиків, що підключаються - контактні / ОКО на 433 МГц
Кількість виходів користувача - 8 (2 релейних)
Вихід Сирена - є (релейний)
Вихід Світлодіод - є
GSM антена - зовнішня
Кількість користувачів - 8
Спосіб постановки на охорону - вхід / дзвінок / DTMF / SMS / IButton / ОКО-КВ / брелоком
Спосіб оповіщення - дзвінок / SMS
Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE
Спосіб налаштування - SMS / ПК
Збереження налаштувань - пристрій

Оновлення ПЗ користувачем - є

Напруга живлення - 220 В

Струм споживання - 0,1 А

Контролер заряду АКБ - є

Резервна АКБ - є

Напруга резервної АКБ - 12 В

Ємність резервної АКБ - 4 Аг

Кількість годин автономної роботи - до 90

Робочий температурний діапазон - від -10°C до +60°C

Автоматичне вимкнення GSM-модуля - нижче -40°C, вище +85°C

Робочий частотний діапазон - 850/900/1800/1900 МГц

Габаритні розміри - 230x170x75 мм