

# GSM сигнализация АК-1.1 (АК-1.1)



Абонентский комплект АК-1.1 в корпусе Z-57 состоит из моноплаты на которой реализовано схемотехнику gsm контроллера ОКО-S2 и контроллер заряда АКБ с защитой от глубокого разряда и аккумулятор 12В, 1,3Ач. АК-1.1 используется для охраны стационарных объектов (квартир, гаражей, киосков, офисов, складов и др. помещений) и дистанционного оповещения, контроля и управления с помощью мобильного телефона, используя GSM-сеть оператора мобильной связи. Устройство имеет тревожный вход-1, к которому присоединяются последовательно проводные как пассивные (без питания) так и активные (+12В) датчики. При включении или отключении сети 220В происходит оповещения на владельца-1, возможность управлять внешними устройствами.

Все команды для управления и настройки АК-1.1 находятся в инструкции к ОКО-S2.

Инструкцию для данного прибора можно скачать на закладке ИНСТРУКЦИИ И ПО.

## Возможности

Тревожный вход - 1 шт. Вход постановки/снятия охраны - 1 шт. Выход "Светодиод" или "Пользовательский" - 1 шт. Выход "Сирена" - 1 шт. Количество пользователей - 8 шт. Голосовое оповещение при тревоге, записанное пользователем через мобильный телефон в память прибора Голосовое меню Постановка/снятие охраны: DTMF-командой, SMS-командой, звонком, по входу Задержка постановки на охрану Задержка тревоги Оповещение при тревоге: звонки, SMS на всех пользователей Оповещение при вкл/выкл 220В: SMS на пользователя-1 Оповещение при вкл/выкл охраны: SMS на пользователя-1 SMS-отчет о состоянии прибора Настройки прибора сохраняются на SIM-карте Конфигурирование через sms-команды или через SIM-карту Время автономной работы до 15 часов Дополнительные клеммы резервного питания для датчиков Дополнительная индикация питания прибора

## Комплектация

GSM сигнализация ОКО-S2  
Инструкция пользователя  
Пластиковый корпус для ОКО-S2  
Герметичная АКБ 12В / 1,2Ач

## Характеристики

Количество проводных зон - 1

Вход постановки / снятия охраны - есть  
Количество пользовательских выходов - 1 (изменяемый)  
Выход Сирена - есть  
Выход Светодиод - есть (изменяемый)  
Количество пользователей - 8  
Способ постановки на охрану - вход / звонок / SMS  
Способ оповещения - звонок / голос / SMS  
Способ передачи данных - GPRS / EDGE  
Способ настройки - SMS  
Сохранение настроек - SIM-карта  
Карта памяти - нет  
Обновление ПО пользователем - нет  
Напряжение питания - +14 В  
Ток потребления в ожидании - до 50 мА  
Ток потребления при соединении - до 200 мА  
Контроллер заряда АКБ - есть  
Ток потребления при заряде АКБ - до 130 мА  
Резервная АКБ - есть  
Напряжение резервной АКБ - 12 В  
Емкость резервной АКБ - 1,2 Ач  
Количество часов автономной работы - до 15  
Рабочий температурный диапазон - от -20°C до +60°C  
Рабочий частотный диапазон - 850/900/1800/1900 МГц  
Габаритные размеры - 118x78x55 мм