

# Беспроводной датчик затопления ДЗ-Р (ДЗ-Р)



Датчик затопления ДЗ-Р применяется для обнаружения протечек или затопления помещений электропроводной жидкостью. При попадании жидкости на поверхность контактов, датчик формирует радио сигнал тревоги для охранных систем или систем контроля (ОКО-PRO, ОКО-U2, ОКО-7S в комплекте с радиоприемником TRX-PRO и другие). Датчик автоматически обнаруживает разряд батареек и направляет сигнал оповещения в охранных систем или систем контроля.

## Возможности

Питание от двух батареек типа CR2032  
Дальность передачи сигнала на открытой местности до 50 м  
Срок службы от батареек - 12 мес  
Оповещения о разряде батареек  
Тип кодировки POWERCODE

## Комплектация

Беспроводной датчик затопления ДЗ-Р  
Инструкция пользователя

## Характеристики

Тип датчика - беспроводной  
Объект обнаружения - вода  
Объект монтажа - пол  
Тампер - нет  
Напряжение питания - 3 В  
Частота, модуляция, кодировка - 433 МГц, ASK, PowerCode  
Расстояние беспроводной связи - до 50 м  
Тип батареи - CR2032  
Количество батарей - 2  
Срок службы батареи - до 1 года  
Рабочий температурный диапазон - от -10°C до +50°C  
Габаритные размеры - 53x21 мм