

Беспроводной датчик затопления ДЗ-Р (ДЗ-Р)



Датчик затопления ДЗ-Р применяется для обнаружения протечек или затопления помещений электропроводной жидкостью. При попадании жидкости на поверхность контактов, датчик формирует радио сигнал тревоги для охранных систем или систем контроля (ОКО-PRO, ОКО-U2, ОКО-7S в комплекте с радиоприемником TRX-PRO и другие). Датчик автоматически обнаруживает разряд батареек и направляет сигнал оповещения в охранных систем или систем контроля.

Возможности

Питание от двух батареек типа CR2032

Дальность передачи сигнала на открытой местности до 50 м

Срок службы от батареек - 12 мес

Оповещения о разряде батареек

Тип кодировки POWERCODE

Комплектация

Беспроводной датчик затопления ДЗ-Р

Инструкция пользователя

Характеристики

Тип датчика - беспроводной

Объект обнаружения - вода

Объект монтажа - пол

Тампер - нет

Напряжение питания - 3 В

Частота, модуляция, кодировка - 433 МГц, ASK, PowerCode

Расстояние беспроводной связи - до 50 м

Тип батареи - CR2032

Количество батарей - 2

Срок службы батареи - до 1 года

Рабочий температурный диапазон - от -10°C до +50°C

Габаритные размеры - 53x21 мм