
GSM-сигнализация "OKO-SX" без корпуса (OKO-SX)



GSM-контроллер OKO-SX предназначен для удаленного контроля, управления и оповещения о состоянии стационарного объекта (квартиры, дачи, гаража и т.д.) с помощью мобильного телефона или других гаджетов на которые установлены приложение, используя сеть сотовой связи. Устройство выполнено в корпусе со светодиодной индикацией (степень защиты IP40), что позволяет легко его монтировать и защищает внутренние компоненты. Выведены из корпуса клеммы для подключения внешней АКБ (12В) обеспечивают быстрое и простое подключение резервного питания устройства для непрерывной работы (в зависимости от емкости АКБ) при исчезновении внешнего напряжения. Умная схема защитит аккумулятор от глубокого разряда и обеспечит его стабильную работу в течение многих лет. Удобные винтовые клеммы позволяют с легкостью подключать внешнюю периферию и датчики, обеспечивая их резервированным питанием.

Инструкцию для этого прибора можно скачать на закладке «РУКОВОДСТВО И ПО».

Данный контроллер в случае необходимости можно подключить на пульт централизованного наблюдения поддерживающий протоколы Орлан, Андромеда, Uniport, например, компании "Вик-Тан", а также других сторонних производителей по протоколу «TCP-SurGard» через GPRS. GSM контроллером пользователь может управлять с помощью приложения "условно бесплатно" под Android и iOS.

Возможности

Тревожный вход - 1 шт.
Вход постановки / снятия охраны или дополнительный тревожный вход - 1 шт.
Выход "Светодиод" или "пользователя" - 1 шт.
Выход "Сирена" или "Пользователь" - 1 шт.
Количество пользователей - 8
Подключение резервного акумулятора 12В
Голосовое оповещение при тревоге, записанное пользователем через мобильный телефон в память устройства голосовое меню
Постановка / снятие охраны: DTMF-командой, SMS-командой, звонком без соединения, по входу и используя мобильное приложениеВ "условно бесплатно"
Задержка постановки на охрану
задержка тревоги
Оповещение при тревоге: звонки, SMS на всех пользователей
Оповещение при вкл / выкл 220: SMS на пользователя-1
Оповещение при вкл / выкл охраны: SMS на пользователя-1
SMS-отчет о состоянии устройства
Проверка баланса SIM-карты через USSD-запрос

Конфигурирование через sms-команды

Комплектация

GSM-контроллер SX
Инструкция пользователя

Характеристики

Тип SIM-Карты - Nano-SIM
Количество проводных зон - 2 (1 сменний)
Вход постановки / снятия охраны - есть
Количество пользовательских выходов - 2 (1 сменная)
Выход Сирена - есть (сменный)
Выход Светодиод - есть (изменяемый)
Количество пользователей - 8
Способ постановки на охрану - вход / звонок / SMS/ DTMF / Android / IoS
Способ оповещения - звонок / голос / SMS
Способ передачи данных - GPRS / EDGE
Способ настройки - SMS
Сохранение настроек - прибор
Карта памяти - нет
Обновление ПО пользователем - есть
Напряжение питания - +15 В
Ток потребления в ожидании - до 50 мА
Ток потребления при соединении - до 200 мА
Контроллер заряда АКБ - есть
Ток потребления при заряде АКБ - до 400 мА
Рабочий температурный диапазон - от -10°С до +55°С
Рабочий частотный диапазон - 850/900/1800/1900 МГц
Габаритные размеры - 72x40x13 мм