

# Блок питания 18W 12V Faraday WM (18W/WM/12)



Блоки питания в исполнении Wall Mount от компании FARADAY Electronics® применяются для систем видеонаблюдения, систем кабельного и спутникового телевидения, кассовых аппаратов, зарядных устройств, малоразмерных устройств с питанием до 18Вт. Корпуса данных блоков предназначены для включения в стандартную розетку 110-220В. Длина кабеля и выходной разъем определяются заказчиком. Модели с USB разъемом часто используются для зарядки планшетов, мобильных телефонов, носимой электроники. Самые популярные модели 12Вт/WM и 18Вт/WM с выходным напряжением 12В и стандартным разъемом для питания видеокамеры постоянно есть на складе. К заказу доступны модели с выходным напряжением: 3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 36 и 48В. Укомплектован выходным фильтром помех на кабель.

## Возможности

Универсальный вход ~100-240В; ±150-380В Выходное напряжение 12 В

8-ми часовой burn-in test

Миниатюрный пластиковый корпус

Автоматическая защита от перегрузок

Экранированный выходной кабель

Индикация работы светодионом

Негорючий материал корпуса

Гарантия 2 года

Сертифицированно в Украине, России, ЕС

## Комплектация

Блок питания 18W 12V Faraday WM

## Характеристики

Входное напряжение - 94 В...264 В

Выходное напряжение - 12 В

Выходной ток - 1,5 А

Рабочий температурный диапазон - от 0°C до +60°C

Габаритные размеры - 82x43x67 мм