

Беспроводной датчик температуры ДТ-Р (DT-R)



Миниатюрный беспроводной датчик температуры ДТ-Р (далее - датчик) используется для мониторинга температуры в местах защищенных от попадания влаги. При изменении температуры в месте, где находится датчик, он формирует радио сигнал для охранных систем или систем контроля (ОКО-PRO, ОКО-U2, ОКО-7S, Блиц в комплекте с радиоприемником TRX-PRO и другие), в котором содержатся данные текущей температуры. При стабилизации температуры, датчик будет посылать только периодический сигнал. Датчик автоматически обнаруживает разряд батареек и направляет сигнал оповещения в охранных систем или систем контроля.

Возможности

Питание от двух батареек типа CR2032

Дальность передачи сигнала на открытой местности до 50 м

Срок службы от батареек - 12 мес

Оповещения о разряде батареек

Тип кодировки POWERCODE

Измерение температуры от 0 до 50

Комплектация

Датчик «ДТ-Р»

Батарейка CR2032*2

Руководство по эксплуатации

Упаковка

Характеристики

Оповещение при разряде батареи - Есть

Степень защиты IP - IP50

Тип датчика - беспроводной

Объект обнаружения - температура

Объект монтажа - поверхность

Напряжение питания - 6 В

Частота, модуляция, кодировка - 433 МГц, ASK, PowerCode

Расстояние беспроводной связи - до 70 м

Тип батареи - CR2032

Количество батарей - 2

Срок службы батареи - до 1 года

Рабочий температурный диапазон - от 0°C до +50°C

Габаритные размеры - 70x60x21 мм