

GSM сигнализация БЛИЦ-WR (BLITS)



Устройство «ОКО-Блиц» с данным типом ПО (программное обеспечение) применяется на стационарных объектах (гараж, дача, квартира, офис, склад, киоск и т.д.) и предназначен для дистанционного мониторинга с помощью мобильного телефона, используя GSM-сеть оператора мобильной связи. Устройство контролирует объект с помощью беспроводных датчиков - всего можно использовать 16 штук. Также есть возможность управлять радио-розетками типа Expert до 32 штук и использовать радио-сирену. При тревоге, устройство может воспроизвести голосовые уведомления, записанные пользователем.

В данном устройстве есть резервный аккумулятор, который автоматически подзаряжается при подключении внешнего питания. Время автономной работы устройства до 9 часов.

Постановка / снятие охраны осуществляется с помощью тоновых команд в режиме голосового соединения, с помощью sms-команд "[условно бесплатного](#)" мобильного приложения для «Android», «iOS» или соответствующими кнопками на беспроводном брелке («закрытый / открытый замок»).

В случае получения тревожного сигнала от одного из датчиков устройство делает последовательно тревожный звонок и sms-оповещения на мобильные телефоны пользователей (всего 8 номеров) и передает сигнал на радиосирену. С настройками по умолчанию следующая реакция устройства на сигнал тревоги этого датчика будет не раньше, чем через 30 секунд. При выкл / вкл 220В происходит sms-оповещения на пользователей.

Данную сигнализацию в случае необходимости можно подключить на пульт централизованного наблюдения поддерживающий протоколы Орлан, Андромеда, Uniport, например, компании "[Вик-Тан](#)", а также других сторонних производителей по протоколу «TCP-SurGard» через GPRS. GSM контроллером пользователь может управлять с помощью "[условно бесплатного](#)" приложения под Android и iOS.

Инструкция для этого прибора можно скачать на закладке «РУКОВОДСТВО И ПО».

Возможности

Количество беспроводных датчиков и брелоков-до 16 шт.

Количество пользователей - 8
Голосовые оповещения при тревоге, записанные пользователем через мобильный телефон в память устройства
Постановка / снятие охраны: DTMF-командой, SMS-командой, звонком без соединения используя мобильное приложение
Задержка постановки на охрану
Задержка тревоги
Оповещение при тревоге: звонки, SMS на всех пользователей
Оповещение при вкл / выкл 220В
Оповещение при вкл / выкл охраны
SMS-отчет о состоянии устройства
Проверка баланса SIM-карты через USSD-запрос
Конфигурирование через sms-команды или ПО «Конфигуратор» через USB

Комплектация

GSM-устройство «Блиц»

Характеристики

Количество радиозон с радиочастотой - 16

Вход постановки / снятия охраны - нет

Тип подключаемых датчиков - ОКО на 433 МГц

Выход Светодиод - нет

Количество пользователей - 8

Способ постановки на охрану - звонок / DTMF / SMS / брелоком / приложение

Способ оповещения - звонок / голос / SMS / Android

Способ передачи данных - GPRS / EDGE

Способ настройки - SMS, USB/FTP ПО "Конфигуратор"

Сохранение настроек - прибор

Обновление ПО пользователем - GPRS / PC

Напряжение питания - 5 В

Ток потребления - 0,1 А

Контроллер заряда АКБ - есть

Резервная АКБ - есть

Напряжение резервной АКБ - 3,7 В

Емкость резервной АКБ - 950 мАч (Li-Ion)

Количество часов автономной работы - до 12

Рабочий температурный диапазон - от -10°C до +50°C

Автоматическое выключение GSM-модуля - ниже -40°C, выше +85°C

Рабочий частотный диапазон - 850/900/1800/1900 МГц

Габаритные размеры - 95x55x42 мм