
GSM-адаптер "OKO-S2.4" (OKO-S2.4)



Устройство «OKO S2.4» применяется в качестве передатчика основных сигналов охранных, пожарных контрольных панелей на стационарных объектах. Используется как основной или дополнительный канал связи объектового оборудования с ПЦН (пульт центрального наблюдения) по протоколу SurGard. Благодаря миниатюрному размеру может быть установлен в контрольные панели, сейфы, банкоматы.

Устройство имеет четыре «круглосуточных» входа, при срабатывании которых (замыкание на минус) передаются коды событий в соответствии со стандартом протокола SurGard.

Инструкцию для данного прибора можно скачать на закладке ИНСТРУКЦИИ И ПО.

Возможности

Тревожный вход - 4 шт.В Передача событийB R400/E400, E130/R130, E120/R120, E110/R110Передача состояния аккумулятора и уровня GSM сигнала в периодических событияхИзменение ID объектаПопытка автоматического восстановления соединения при отсутсвии связи с ПЦНSMS информирование при отсутсвии связи с пультомSMS-отчет о состоянии прибораКонфигурирование через SMS-команды

Комплектация

GSM-контролер "OKO-S2.4"
Инструкция пользователя

Характеристики

Количество проводных зон - 4
Тип подключаемых датчиков - контактные, логические
Количество пользователей - 8
Способ передачи данных - GPRS / EDGE
Способ настройки - SMS
Сохранение настроек - прибор
Обновление ПО пользователем - есть
Напряжение питания - +10 В...+15 В
Ток потребления в ожидании - до 50 мА
Ток потребления при соединении - до 200 мА
Контроллер заряда АКБ - нет

Рабочий температурный диапазон - от -10°С до +55°С
Рабочий частотный диапазон - 850/900/1800/1900 МГц
Габаритные размеры - 50х40х12 мм