

GSM-сигнализация "ОКО-S2" (ОКО-S2)



GSM-контролер "ОКО-S2" предназначен для удалённого контроля, управления и оповещения о состоянии стационарного объекта (квартиры, дачи, гаража и т.д.) с помощью мобильного телефона или компьютера, используя сеть сотовой связи.

Инструкцию для данного прибора можно скачать на закладке ИНСТРУКЦИИ И ПО.

Данный контроллер в случае необходимости можно подключить на пульт централизованного наблюдения поддерживающий протоколы Орлан, Андромеда, Uniprot, например, компании ["Вик-Тан"](#).

GSM сигнализацией пользователь может управлять с помощью программы ["условно бесплатно"](#) под Android и iOS.

-

Возможности

Тревожный вход - 1 шт. Вход постановки/снятия охраны или дополнительный тревожный вход - 1 шт. Выход "Светодиод" или "Пользовательский" - 1 шт. Выход "Сирена" или "Пользовательский" - 1 шт. Количество пользователей - 8 шт. Голосовое оповещение при тревоге, записанное пользователем через мобильный телефон в память прибора Голосовое меню Постановка/снятие охраны: DTMF-командой, SMS-командой, звонком, по входу Задержка постановки на охрану Задержка тревоги Оповещение при тревоге: звонки, SMS на всех пользователей Оповещение при вкл/выкл 220В: SMS на пользователя-1 Оповещение при вкл/выкл охраны: SMS на пользователя-1 SMS-отчет о состоянии прибора Конфигурирование через sms-команды

Комплектация

GSM-контролер "ОКО-S2"
Инструкция пользователя

Характеристики

Количество проводных зон - 2 (1 сменний)
Вход постановки / снятия охраны - есть (изменяемый)
Тип подключаемых датчиков - контактные
Количество пользовательских выходов - 2 (изменяемые)
Выход Сирена - есть (изменяемый)

Выход Светодиод - есть (изменяемый)

Количество пользователей - 8

Способ постановки на охрану - вход / звонок / DTMF / SMS / Android / IoT

Способ оповещения - звонок / SMS / Android/ OKO-online

Способ передачи данных - GPRS / EDGE

Способ настройки - SMS

Сохранение настроек - прибор

Карта памяти - нет

Обновление ПО пользователем - есть

Напряжение питания - +10 В...+15 В

Ток потребления в ожидании - до 50 мА

Ток потребления при соединении - до 200 мА

Контроллер заряда АКБ - нет

Ток потребления при заряде АКБ - нет

Рабочий температурный диапазон - от -30°C до +80°C

Рабочий частотный диапазон - 850/900/1800/1900 МГц

Габаритные размеры - 50x40x12 мм