GSM сигнализация БЛИЦ БАЗА (BLITS)



Беспроводная сигнализация БЛИЦ (базовый блок) предназначена для удалённого контроля небольших стационарных объектов (квартира, дача, офис, гараж и т.п.). Контроль стационарных объектов Вы можете осуществлять не только с помощью звонков и СМС со своего мобильного телефона, но и через любой компьютер, подключенный к Интернету. Помимо выполнения охранных функций (тревожные сообщения от датчиков), сигнализация может сообщать о включении/выключении сети 220В в Вашей квартире или доме. Это поможет Вам понять, что произошло отключение электричества на объекте и быстро принять решение о том, что Вам следует предпринять в данной ситуации.

Также GSM-сигнализацию БЛИЦ можно использовать в туристических целях в качестве переносной и быстро устанавливаемой сигнализации. Отправляясь в отпуск или командировку, не забудьте позаботиться о безопасности своих вещей, оставляемых на съемных квартирах (комнатах), номерах в гостиницах, кемпингах. Ведь чаще всего кражи происходят именно тогда, когда отдыхающие уходят на море, едут на экскурсии или проводят ночь на дискотеках и в клубах.

Сигнализация БЛИЦ имеет автономное питание, легко устанавливается, настраивается и наращивается дополнительными беспроводными датчиками и/или брелоками (всего до 8 штук). Благодаря этому есть возможность скрытой установки сигнализации БЛИЦ (базового блока).

GSM-сигнализацияБЛИЦ БАЗА представляет собой базовый блок, который в виде конструктора можно отдельно скомплектовать с другими беспроводными датчиками, исполнительными устройствами и брелоками.

Инструкцию для данного прибора можно скачать на закладке ИНСТРУКЦИИ И ПО.

Возможности

Подключение 8 беспроводных датчиков/брелоков
Подключение беспроводной сиреныУправление одной беспроводной розеткой типа Expert (сеть гипермаркетов "Эпицентр")Постановка/снятие охраны с помощью SMS-команды, звонка (тоновой команды), брелока (необходимо приобрести)Отдельный выход «Сирена»
Оповещение при тревоге звонком и SMS на 3 различных номеровОповещение при вскрытие датчика, разряд элементов питания датчика, отсутствие тестового сигнала от датчика (необходима активация)Оповещение о повышении/понижении заданной температуры при использовании беспроводного датчика температуры (необходимо приобрести)SMS-отчет о состоянии системыКонтроль счета SIM-картыОповещение при включение/выключение сети 220ВОбновление версии внутреннего ПО через GPRSПередача всех событий через GPRS на WEB-сервер ОКО

Комплектация

Базовый блок со встроенным резервным аккумулятором и внешней антенной GSM - 1 шт.
Сетевой блок питания - 1 шт.Руководство пользователя - 1шт.

Характеристики

Количество проводных зон - -
Количество термодатчиков - -
Количество радиозон с радиочастью - 8
Вход постановки / снятия охраны - нет
Тип подключаемых датчиков - ОКО на 433 МГц
Количество пользовательских выходов - -
Выход Сирена - есть
Выход Светодиод - нет
GSM антенна - внешняя
Количество пользователей - 3
Способ постановки на охрану - DTMF / SMS / брелоком
Способ оповещения - звонок / SMS
Способ передачи данных - GPRS / EDGE
Способ настройки - SMS
Сохранение настроек - прибор
Обновление ПО пользователем - есть
Напряжение питания - 220 В
Ток потребления - 0,1 А
Контроллер заряда АКБ - есть
Резервная АКБ - есть
Напряжение резервной АКБ - 3,7 В
Емкость резервной АКБ - 500 мАч
Количество часов автономной работы - до 12
Рабочий температурный диапазон - от -10°С до +50°С
Автоматическое выключение GSM-модуля - ниже -40°С, выше +85°С
Рабочий частотный диапазон - 850/900/1800/1900 МГц
Габаритные размеры - 115x95x30 мм