GSM сигналізація OKO-EU (OKO-EU)



GSM сигналізація OKO-ECONOM призначена для віддаленого контролю, управління і оповіщення про стан об'єкта (квартири, дачі, гаража і т.д.) за допомогою мобільного телефону або комп'ютера, використовуючи мережу стільникового зв'язку.

Сигналізація поставляється без корпусу, але при необхідності може поміщатися в стандартний пластиковий корпус.

GSM сигналізація являє собою мікрокомп'ютер з вбудованим GSM модулем, до якого приєднуються зовнішні датчики, зовнішні пристрої, сирена.

Сигналізація має режим "Невидимий": знижене енергоспоживання (в 4 рази від номінального); важко сканувати; важко заглушити.

GSM сигналізація може працювати по SMS-протоколу ВБД4, необхідна зміна ПО.

Сигналізація може працювати з 8-ма зонами (аналог OKO-0W), необхідна зміна ПО.

Можливості

Постановка/зняття на охорону: дзвінком Господаря, SMS-командою, DTMF-командою, «Входом»
Оповіщення при тривозі: дзвінком (тональний сигнал при з'єднанні), SMS на 8 номерів
Оповіщення на e-mail (sms на сервісний номер оператора)
«Короткий» або «довгий» дзвінок оповіщення на Хазяїна при різних зонах спрацьовування
Умови спрацьовування, спосіб оповіщення охоронних зон можна конфігурувати
Функціональність і логіку роботи виходів можна конфігурувати
Спосіб і умови тривожного сповіщення на телефони Господарів можна конфігурувати
Запити, управління виходами і входами сигналізації через SMS, DTMF-команди, дзвінки Господарів
Є лінійний вихід
Оповіщення при підвищенні/зниженні заданої температури усередині сигналізації
Деталізований SMS-звіт про стан датчиків і виходів
SMS-звіт про обслуговуючу і сусідні соти GSM-мережі (моніторинг GSM-мережі)
Всі SMS-повідомлення від сигналізації із зазначенням часу їх створення - використовуються вбудовані годинник реального часу
Контроль рахунку і оповіщення при зниженні заданого значення балансу SIM-карти
Оновлення версії ПЗ, конфігурація сигналізації, використовуючи ПК за допомогою кабелю або віддалено через модемне CSD-з'єднання
Моніторинг об'єкта, використовуючи модемне з'єднання (CSD)
Текст SMS-повідомлень зон, що спрацювали, змінюється (конфігурація сигналізації)
Передача даних на WEB-сервер через GPRS-технологію
Дистанційне поповнення рахунку SIM-карти сигналізації в режимі «аудіо-конференції» (через тональний набір)
Оповіщення при підвищенні/зниженні заданої температури зовнішнього датчика DS1821

Комплектація

GSM сигналізаціяВ OKO-EU
Інструкція користувача

Характеристики

Кількість провідних зон - 4
Кількість термодатчиків - 1 (DS1821)
Кількість радіозон з радіочастиною - -
Вхід постановки / зняття охорони - є
Тип датчиків, що підключаються - контактні
Кількість виходів користувача - 3
Вихід Сирена - є (змінний)
Вихід Світлодіод - є (змінний)
Кількість користувачів - 8
Спосіб постановки на охорону - вхід / дзвінок / DTMF / SMS
Спосіб оповіщення - дзвінок / SMS
Спосіб передачі даних - CSD / GPRS / EDGE
Спосіб налаштування - SMS / CSD / ПК
Збереження налаштувань - пристрій
Карта пам'яті - немає
Оновлення ПЗ користувачем - є
Напруга живлення - +7 В...+14 В
Струм споживання в очікуванні - до 30 мА
Струм споживання при з'єднанні - до 200 мА
Контролер заряду АКБ - немає
Струм споживання при заряді АКБ - немає
Робочий температурний діапазон - от -30°С до +55°С
Автоматичне вимкнення GSM-модуля - нижче -40°С, вище +85°С
Робочий частотний діапазон - 850/900/1800/1900 МГц
Габаритні розміри - 65х55х12 мм