Бездротовий датчик затоплення ДЗ-Р (ДЗ-Р)



Датчик затоплення ДЗ-Р застосовується для виявлення протікання або затоплення приміщень електропровідної рідиною. При попаданні рідини на поверхню контактів, датчик формує радіо сигнал тривоги для охоронних систем або систем контролю (ОКО-PRO, ОКО-U2, ОКО-7S в комплекті з радіоприймачем TRX-PRO і інші). Датчик автоматично виявляє розряд батарей і направляє сигнал оповіщення в охоронних систем або систем контролю.

Можливості

Живлення від двох батарейок типу CR2032
Дальність передачі сигналу на відкритій місцевості до 50 м
Термін служби від батарейок – 12 міс
Сповіщення про розряд батарейок
Тип кодування POWERCODE

Комплектація

Бездротовий датчик затоплення ДЗ-Р
Інструкція користувача

Характеристики

Тип датчика - бездротовий
Об'єкт виявлення - вода
Об'єкт монтажу - підлога
Тампер - немає
Напруга живлення - 3 В
Частота, модуляція, кодування - 433 МГц, ASK, PowerCode
Відстань бездротового зв'язку - до 50 м
Тип батареї - CR2032
Кількість батарей - 2
Термін служби батареї - до 1 року
Робочий температурний діапазон - от -10°С до +50°С
Габаритні розміри - 53х21 мм