

Блок живлення FARADAY 20W/12-36V/(AL/PL/OPF) (20W/12-36V/(AL/PL/OPF)



Імпульсний блок живлення призначений для живлення стабілізованою напругою охоронно-пожежної сигналізації. Джерела живлення дозволяють регулювати вихідну напругу в діапазоні 12В-36В і має автоматичний захист від КЗ і перевантаження, індикацію режиму роботи, а також мають можливість кріплення алюмінієвого корпусу на DIN-рейку.

Можливості

- Мініатюрний алюмінієвий корпус
- 10-ти оборотний резистор підлаштування
- Універсальний вихід В 12В:1,7А; 36В:0,6А
- Індикація роботи двома світлодіодами
- Автоматичний захист від перевантажень

Комплектація

Імпульсний блок живлення FARADAY 20W/12-36V/(AL/PL/OPF)

Характеристики

- Вхідна напруга - 110В...240 В
- Вихідна напруга - 11,5-34,5 В
- Вихідний струм - 1,7А - 0,6А
- Робочий температурний діапазон - от -25°С до +70°С
- Габаритні розміри - 84x54x25 мм