

Сигналізація GSM-PIR COBA (GSM-sensor COBA)



Автономний GSM-датчик руху призначений для охорони / контролю об'єктів (за допомогою мобільного зв'язку) з точним моніторингом температури, не вимагаючи зовнішнього джерела живлення. Пристрій застосовують для стаціонарних об'єктів таких як: гараж, склад, дача, автотракторна бригада, зерносховище, або як тимчасове рішення на будівництві, з контролем появи людини в приміщенні, ігноруючи рух тварин і протяги.

При виявленні руху датчиком пристрій робить тривожний голосовий виклик на трьох користувачів, СМС (або сповіщення на Android додаток) на номер користувача.

Завдяки використанню в якості елементів живлення (внутрішні батареї AA) пристрій прослужить на одному заряді до одного року. а також дозволить легко встановити його в прихованому місці.

Можливості

Вбудований датчик руху до 5м Внутрішній датчик температури
Можливість підключення виносного датчика температури (по замовленню)
Три користувача для тривожного голосового повідомлення
Тривожне голосове повідомлення, записане користувачем
Періодичні статусні повідомлення про стан, в т.ч. на сервер для збереження історії
Оповіщення при тривозі: дзвінок, SMS на користувача та/або Андроїд-додаток
Періодичне оповіщення: SMS на користувача та/або Андроїд-додаток
Оповіщення при розряді батарей: SMS на користувача та/або Андроїд-додаток
Конфігурація через SMS-команди і Андроїд-додаток
SMS-звіт про стан приладу
Автопідняття трубки при дзвінку від запрограмованих користувачів
Голосове меню, DTMF керування

Комплектація

GSM-Датчик руху

Інструкція користувача

Характеристики

1-Wire інтерфейс - Є, для підключення DS1820

Вага - 190 г

Дальність виявлення руху - До 5 м

Допустима вологість - До 80%

Колір корпусу - сірий

Матеріал корпусу - пластик

Оповіщення при розряді батареї - Є (SMS)
Ступінь захисту IP - IP50
Тип SIM-Картки - NanoSIM
Тип монтажу - Накладний
Тип датчика - Датчик руху
Кількість провідних зон -
Кількість термодатчиків - 1 (внутрішній) + 1 (зовнішній - опція)
Кількість виходів користувача - 2 (1 змінна)
Вихід Світлодіод - є
Кількість користувачів - 3
Спосіб постановки на охорону - дзвінок / SMS
Спосіб оповіщення - дзвінок / SMS / Android/ OKO-online
Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE
Спосіб налаштування - SMS / Android
Збереження налаштувань - пристрій
Оновлення ПЗ користувачем - GPRS
Напруга живлення - 6 V (4xAA)
Струм споживання в очікуванні - до 70 мкА
Струм споживання при з'єднанні - до 250 мА
Кількість годин автономної роботи - до 1 року
Тип батареї - AA, 1,5 В
Кількість батарей - 4 шт
Термін служби батареї - До 1 року (одна передача на добу)
Робочий температурний діапазон - від -10°C до +50°C
Робочий частотний діапазон - 850/900/1800/1900 МГц
Габаритні розміри - 104x104x53 мм