

GSM сигналізація БЛІЦ-WR (BLITS)



Пристрій «ОКО-Бліц» з даним типом ПО (програмне забезпечення) застосовується на стаціонарних об'єктах (гараж, дача, квартира, офіс, склад, кіоск тощо) і призначений для дистанційного моніторингу за допомогою мобільного телефону, використовуючи GSM-мережу оператора мобільного зв'язку. Пристрій контролює об'єкт за допомогою бездротових датчиків - всього можна використовувати 16 штук. Також є можливість керувати радіо-розетками типу Expert до 32 штук і використовувати радіо-сирену. При тривозі, пристрій може відтворити голосові сповіщення, записані користувачем.

В даному пристрої є резервний акумулятор, який автоматично підзаряджається при підключеному зовнішньому живленні. Час автономної роботи пристрою до 9 годин.

Постановка/зняття охорони здійснюється за допомогою тонових команд в режимі голосового з'єднання, за допомогою sms-команд, ["умовно безкоштовного"](#) мобільного додатку для «Android», «iOS », або відповідними кнопками на бездротовому брелоку («закритий/відкритий замок»).

У разі отримання тривожного сигналу від одного з датчиків пристрій робить послідовно тривожний дзвінок і sms-сповіщення на мобільні телефони користувачів (всього 8 номерів) і передає сигнал на радіосирену. З налаштуваннями за замовчуванням наступна реакція пристрою на сигнал тривоги цього датчика буде не раніше, ніж через 30 секунд. При викл/вкл 220В відбувається sms-сповіщення на користувачів.

Дану сигналізацію в разі потреби можна підключити на пульт централізованого спостереження підтримуючу протоколи Орлан, Андромеда, Uniprot, наприклад, компанії ["Вік-Тан"](#), а також інших сторонніх виробників по протоколу «TCP-SurGard» через GPRS. GSM контролером користувач може керувати за допомогою ["умовно безкоштовного"](#) додатку під Android та iOS.

Інструкцію для цього приладу можна скачати на закладці «ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ».

Можливості

Кількість бездротових датчиків та брелоків—до 16 шт. Кількість користувачів - 8В Голосові сповіщення при тривозі, записані користувачем через мобільний телефон у пам'ять пристрою
Постановка/зняття охорони: DTMF-командою, SMS-командою, дзвінком без з'єднання використовуючи мобільний додаток
Затримка постановки на охорону
Затримка тривоги
Сповіщення при тривозі: дзвінки, SMS на всіх користувачів
Сповіщення при вкл/викл 220В
Оповіщення при вкл/викл охорони
SMS-звіт про стан пристрою
Перевірка балансу SIM-картки через USSD-запит
Конфігурування через sms-команди або ПЗ "Конфігуратор" через USB

Комплектація

GSM-пристрій «Бліц»
В Інструкція з експлуатації

Характеристики

Кількість радіозон з радіочастиною - 16
Вхід постановки / зняття охорони - немає
Тип датчиків, що підключаються - ОКО на 433 МГц
Вихід Світлодіод - немає
Кількість користувачів - 8
Спосіб постановки на охорону - DTMF / SMS / брелоком / додаток
Спосіб оповіщення - дзвінок / голос / SMS / Android
Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE
Спосіб налаштування - SMS, USB/FTP ПЗ "Конфігуратор"
Збереження налаштувань - пристрій
Оновлення ПЗ користувачем - GPRS / PC
Напруга живлення - 5 В
Струм споживання - 0,1 А
Контролер заряду АКБ - є
Резервна АКБ - є
Напруга резервної АКБ - 3,7 В
Ємність резервної АКБ - 950 мАч (Li-Ion)
Кількість годин автономної роботи - до 12
Робочий температурний діапазон - от -10°C до +50°C
Автоматичне вимкнення GSM-модуля - нижче -40°C, вище +85°C
Робочий частотний діапазон - 850/900/1800/1900 МГц
Габаритні розміри - 95x55x42 мм