

Контролер «GSC-3.1» (GSC-3.1)



Пристрій для віддаленого контролю стану дискретних сигналів і керування GSC-3.1 застосовується:- на невеликих стаціонарних об'єктах як автономний контролер з функцією сигналізації;- як дозвонщик для додаткового каналу контролю встановлених охоронних сигналізацій;- для контролю доступу на невеликі об'єкти за допомогою телефонного дзвінка, з функцією охорони.

Можливості

До 3 конфігурованих зон/входів:Зміна нормального стану входівВ незалежні налаштування режимів провідних входів: оповіщенняпри спрацюванні /відновленні, режим «тихий», «цілодобовий», затримка спрацюванняВихід користувача з режимами роботи імпульсний та бістабільнийІнформаційний вихід "Світлодіод"Вихід "Сирена" типу відкритий стокКількість користувачів - 51 в універсальній групі, 250 в групі доступуВ Голосові сповіщення – назва об'єкту та тривожних зонГармонізоване керування станом охорони:окремого входу «ввімкнення/вимкнення охорони» бістабільний або імпульснийDTMF командSMS-командTCP командамиОкремі права доступу та інформування для адміністраторів та користувачівЗаборона на керування з «чужого номеру»До 51 користувачів з незалежним налаштуванням щодо керування станом охорони, звітами, оповіщеннями.Затримка постановки на охоронуЗатримка тривогиСповіщення при тривозі: дзвінки, SMS,серверСповіщення при зникненні та відновленні 220В на будь-якого користувачаОповіщення при ввімкненні/вимкненні охорониSMS-звіт про стан пристрою на будь-якого користувачаОновлення ПЗ: віддалене через GPRS (FOTA)В

Комплектація

Контролер «GSC-3.1»Інструкція користувача

Характеристики

Максимальна напруга, що подається на логічний вхід «i1» ... «i2» - не більше 12 В
Кількість провідних зон - 3 (1змінна)
Вхід постановки / зняття охорони - є (змінний)
Тип датчиків, що підключаються - контактні, логічні
Кількість виходів користувача - 1
Вихід Сирена - є
Вихід Світлодіод - є
Кількість користувачів - 51
Спосіб постановки на охорону - вход / дзвінок / DTMF / SMS / Android / iOS /OKO-Online
Спосіб оповіщення - дзвінок / голос / SMS / додаток /OKO-Online
Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE
Спосіб налаштування - SMS / Android / PC
Збереження налаштувань - пристрій

Оновлення ПЗ користувачем - GPRS

Напруга живлення - +10 В...+15 В

Струм споживання в очікуванні - до 50мА

Струм споживання при з'єднанні - до 200мА

Робочий температурний діапазон - від -10°C до +50°C

Робочий частотний діапазон - GSM (850/900/1800/1900 МГц)

Габаритні розміри - 50x40x16 мм

Максимальний струм навантаження виходу «o1», «o2» - 0.5А