GSM сигналізація КСК-1 (КК-1)



GSM сигналізація КСК-1 створена на базі GSM контролера АВТО-8С. Призначена для моніторингу пересування вантажу в фурах та запобігання розкрадання товару зловмисниками на автостоянках і під час руху на транспортних магістралях.

GSM сигналізація КСК-1 являє собою мікрокомп'ютер з вбудованим GSM модулем і GPS приймачем, до якого приєднуються зовнішні бездротові датчики (магніто-контактний та руху) і брелоки.

Інструкцію для цього приладу можна скачати на закладці ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ.

Додаткове обладнання (радіообладнання) до даної сигналізації можна придбати в компанії "Сейба".

Можливості

Постановка/зняття охорони: «Входом», DTMF-командою, SMS-командою, дзвінком Господаря
Оповіщення при тривозі: дзвінком, SMS на 8 номерів
Текст тривожних SMS-повідомлень змінюється користувачем
Внутрішній GPS-приймач для визначення координат, швидкості і напрямок руху об'єкта. Дані передаються по запросу через SMS-повідомлення з посиланням для перегляду точного розташування автомобіля на карті Yandex чи Google на мобільному телефоні
Передача даних на логістичні сервера або сервер ОКО через GPRS-технологію
Внутрішня пам'ять для зберігання близько 13 тисяч точок даних
Оновлення версії програмного забезпечення користувачем через GPRS

Комплектація

Інструкція користувача
Центральний модульВиносна антена GSM 900/1800
Виносна активна GPS-антена зовнішнього виконання з липкою основою
RF-антенаЗарядний пристрій від прикурювачаКлюч для включення приладу

Характеристики

Кількість радіозон з радіочастиною - 2 (60 датчиків)
Вхід постановки / зняття охорони - є
Тип датчиків, що підключаються - ОКО на 433 МГц
Підключення датчика рівня палива - немає
GSM антена - зовнішня
GPS антена - зовнішня

Кількість користувачів - 8
Спосіб постановки на охорону - вхід / дзвінок / DTMF / SMS
Спосіб оповіщення - дзвінок / SMS
Спосіб передачі даних - GPRS / EDGE
Спосіб налаштування - SMS
Збереження налаштувань - пристрій
Карта пам'яті - є
Оновлення ПЗ користувачем - є
Напруга живлення - +9 В...+28 В
Струм споживання в очікуванні - до 60 мА
Струм споживання при з'єднанні - до 400 мА
Резервна АКБ - є
Напруга резервної АКБ - 12 В
Ємність резервної АКБ - 1,3 Аг
Кількість годин автономної роботи - до 10
Робочий температурний діапазон - від -10°С до +50°С
Робочий частотний діапазон - 850/900/1800/1900 МГц
Габаритні розміри - 175х125х55 мм