Приймач радіодатчиків і брелоків RF-4R (RF-4R)



Прилад призначений для прийому сигналів від бездротових датчиків і брелоків ОКО та видачі сигналів тривоги, керування на приймально-контрольні пристрої.

У приймачі всього 4 канали (релейні виходи), при виробництві на його платі робиться перемичка в положенні нормально розімкнутих контактів реле. При необхідності перемичка перерізується користувачем і за допомогою припою і паяльника встановлюється в положення нормально замкнутих контактів реле.

Прилад можна використовувати для 4-канального керуваннярелейними виходами як за допомогою кнопок брелока ОКО (бістабільний або імпульсний режим керуванняканалів) так і за допомогою пульта керуваннярадіо розеток Expert (кнопки вмикання/вимикання каналів).

У пристрої також є вихід «С», який за замовчуванням працює як «Сирена», що використовується, наприклад, в разі автономного використання приладу. Цей вихід можна перевести в режим «Контроль ТАМПЕРА, РОЗРЯД БАТАРЕЙОК» - при отриманні сигналу порушення тампера або розряду батарейок від будь-якого з запрограмованих датчиків вихід видає імпульс (активний рівень - «мінус») тривалістю 5 сек.

Інструкцію для цього приладу можна скачати на закладці ІНСТРУКЦІЇ ТА ПЗ.

Комплектація

Приймач радіодатчиків і брелоків RF-4R
Інструкція користувача

Характеристики

Кількість радіодатчиків / брелоків - 60
Тип датчиків, що підключаються - ОКО на 433 МГц
Кількість релейних виходів - 4
Вихід Сирена - є
Напруга живлення - +10 В...+15 В
Струм споживання - 25 мА
Частота, модуляція, кодування - 433 МГц, ASK, PowerCode
Відстань бездротового зв'язку - до 50 м
Робочий температурний діапазон - от -10°С до +50°С
Габаритні розміри - 65х45х25 мм