

Блок живлення 18W 15V Faraday-OKO WM (18W/WM/OKO)



Блоки живлення у виконанні Wall Mount від компанії FARADAY Electronics® застосовуються для систем відеонагляду, систем кабельного та супутникового телебачення, касових апаратів, зарядних пристроїв, пристроїв малих розмірів з живленням до 18Вт. Корпуси даних блоків призначені для ввімкнення в стандартну розетку 110-220В. Під замовлення доступні моделі з вихідною напругою: 3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 36 и 48В. Комплектується вихідним фільтром завад на кабель.

Можливості

Універсальний вхід ~100-240В; ±150-380В Вихідна напруга 15В 8-ми годинний burn-in test

Мініатюрний пластиковий корпус

Автоматичний захист від перевантажень

Екранований вихідний кабель

Індикація роботи світлодіодом

Негорючий матеріал корпусу

Гарантія 2 роки

Сертифіковано в Україні, ЄС

Комплектація

Блок живлення 18W 15V Faraday-OKO WM

Характеристики

Вхідна напруга - 94 В...264 В

Вихідна напруга - 15 В

Вихідний струм - 1,2 А

Робочий температурний діапазон - от 0°C до +60°C

Габаритні розміри - 82x43x67 мм