Блок живлення 18W 15V Faraday-OKO WM (18W/WM/OKO)

Блоки живлення у виконанні Wall Mount від компанії FARADAY Electronics® застосовуються для систем відеонагляду, систем кабельного та супутникового телебачення, касових апаратів, зарядних пристроїв, пристроїв малих розмірів з живленням до 18Вт. Корпуси даних блоків призначені для ввімкнення в стандартну розетку 110-220В. Під замовлення доступні моделі з вихідною напругою: 3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 36 и 48В. Комплектується вихідним фільтром завад на кабель.

Можливості

Універсальний вхід ~100-240В; ±150-380ВВихідна напруга 15В8-ми годинний burn-in test
Мініатюрний пластиковий корпус
Автоматичний захист від перевантажень
Экранованний вихідний кабель
Індикація роботи світлодіодом
Негорючий матеріал корпусу
Гарантія 2 роки
Сертифіковано в Україні, ЄС

Комплектація

Блок живлення 18W 15V Faraday-OKO WM

Характеристики

Вхідна напруга - 94 В...264 В
Вихідна напруга - 15 В
Вихідний струм - 1,2 А
Робочий температурний діапазон - от 0°С до +60°С
Габаритні розміри - 82x43x67 мм