

Блок питания FARADAY 40W/12-36V/(AL/PL/OPF) (40W/12-36V/(AL/PL/OPF)



Импульсный блок питания предназначен для питания стабилизированным напряжением охранно-пожарной сигнализации. Источники питания позволяют регулировать выходное напряжение в диапазоне 12В-36В и имеет автоматическую защиту от КЗ и перегрузки, индикацию режима работы, а также имеют возможность крепления алюминиевого корпуса на DIN-рейку.

Возможности

Миниатюрный алюминиевый корпус
10-ти оборотный резистор подстройки
Универсальный выход 12В: 3,3 А; 36В 1,1 А
Индикация работы двумя светодиодами
Автоматическая защита от перегрузок

Комплектация

Импульсный блок питания FARADAY 40W/12-36V/(AL/PL/OPF)

Характеристики

Входное напряжение - 90 В...264 В
Выходное напряжение - 11,5-34,5 В
Выходной ток - 3,3А - 1,1А
Рабочий температурный диапазон - от -25°C до +70°C
Габаритные размеры - 100x59x29 мм