

# Блок бесперебойного питания FARADAY UPS-BOX 35 Simple (UPS-BOX 35



UPS-BOX 35 Simple - источник бесперебойного питания (ИБП) производства FARADAY Electronics® мощностью 35 Вт из линейки Simple. ИБП этой линейки допускают короткое замыкание + и - на выходе UPS, ошибочное подключение полярности при подключении батареи, перегрев блока. В данных ИБП 100% автоматическая защита. После правильного подключения полярности батареи и восстановления сопротивления в нагрузке блок бесперебойного питания UPS-BOX 35 Simple вернется к своей нормальной работе. Серия Simple предназначена для питания видеокамер, простых систем контроля доступа, систем охранно-пожарной сигнализации и других систем. Блоки поддерживают горячую замену аккумулятора, включаются в работу как только от аккумулятора так и только от сети 220 В. Поставляется в пластиковом боксе со светодиодной индикацией состояния и местом под аккумулятор.

## Возможности

- Включение блока без сети 220В
- Индикация режима работы тремя светодиодами
- Дополнительная плата индикации на бокс
- Термостабилизация напряжения заряда
- Возможность крепления бокса на DIN-рейку
- Отключение АКБ от нагрузки при разряде
- Горячая замена АКБ
- Запуск блока питания без подключенной АКБ
- Отсутствие провалов питания при переключении
- Четыре информационных выхода типа открытый коллектор
- Импульсная зарядка АКБ
- Контроль наличия подключенной АКБ

## Комплектация

Блок бесперебойного питания FARADAY UPS-BOX 35 Simple Клеммы для подключения АКБ

## Характеристики

Тип батареи - 1,3-7 Ач

Срок службы батареи - до 5 лет

Входное напряжение - 86 В...264 В

Выходное напряжение - 10.2-14.1 В

Выходной ток - 3 А

Ток заряда АКБ - 0.5А

Напряжение заряда АКБ - 13.8 В

Напряжение отсечки АКБ - 10,4 - 10,6 В

Рабочий температурный диапазон - от -25°С до +65°С

Габаритные размеры - 210x180x105 мм