Блок питания FARADAY 20W/12-36V/(AL/PL/OPF) (20W/12-36V/(AL/PL/OPF)

Импульсный блок питания предназначен для питания стабилизированным напряжением охранно-пожарной сигнализации. Источники питания позволяют регулировать выходное напряжение в диапазоне 12В-36В и имеет автоматическую защиту от КЗ и перегрузки, индикацию режима работы, а также имеют возможность крепления алюминиевого корпуса на DIN-рейку.

Возможности

Миниатюрный алюминиевый корпус
10-ти оборотный резистор подстройки
Универсальный выход 12В: 1,7 А; 36В 0,6 А
Индикация работы двумя светодиодами
Автоматическая защита от перегрузок

Комплектация

Импульсный Блок питания FARADAY 20W/12-36V/(AL/PL/OPF)

Характеристики

Входное напряжение - 110В...240 В
Выходное напряжение - 11,5-34,5 В
Выходной ток - 1,7А - 0,6А
Рабочий температурный диапазон - от -25°С до +70°С
Габаритные размеры - 84х54х25 мм