

Блок питания FARADAY 20W/12-36V/(AL/PL/OPF) (20W/12-36V/(AL/PL/OPF))



Импульсный блок питания предназначен для питания стабилизированным напряжением охранно-пожарной сигнализации. Источники питания позволяют регулировать выходное напряжение в диапазоне 12В-36В и имеет автоматическую защиту от КЗ и перегрузки, индикацию режима работы, а также имеют возможность крепления алюминиевого корпуса на DIN-рейку.

Возможности

- Миниатюрный алюминиевый корпус
- 10-ти оборотный резистор подстройки
- Универсальный выход 12В: 1,7 А; 36В 0,6 А
- Индикация работы двумя светодиодами
- Автоматическая защита от перегрузок

Комплектация

Импульсный Блок питания FARADAY 20W/12-36V/(AL/PL/OPF)

Характеристики

- Входное напряжение - 110В...240 В
- Выходное напряжение - 11,5-34,5 В
- Выходной ток - 1,7А - 0,6А
- Рабочий температурный диапазон - от -25°C до +70°C
- Габаритные размеры - 84x54x25 мм