

Устройство оповещения "РАДИО-СИРЕНА" (radio-sirena)



Устройство предназначено для звукового и светового оповещения людей о тревоге в зоне, охраняемой по команде охранного устройства или радио датчика по беспроводному каналу.

Сирену можно использовать как дополнение к существующей сигнализации, а также как отдельную сигнализацию подключив к ней охранные радио-датчики и брелоки, которые работают по протоколу POWERCODE.

Возможности

Подключение до 60 радио датчиков.

Работа от внутренней батареи до 4 суток без внешнего питания

Звуковое и световое оповещение.

Комплектация

Прибор оповещения РАДИО-СИРЕНА.

Руководство по эксплуатации.

Упаковка.

Характеристики

Количество радиозон с радиочастью - 60

Количество радиодатчиков / брелоков -

Тип подключаемых датчиков -

Количество релейных выходов -

Выход Сирена -

Напряжение питания - 12 В

Ток потребления - 200 мА

Частота, модуляция, кодировка -

Расстояние беспроводной связи -

Тип батареи -

Количество батарей -

Срок службы батареи -

Звуковое давление - 110 дБ

Рабочий температурный диапазон - от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$

Габаритные размеры -