

ИБП OKO-FARADAY UPS 35 W Smart (OKO-Faraday-35)



Источник бесперебойного питания (ИБП) производства FARADAY Electronics® для ТМ OKO, мощностью 35 Вт из линейки Smart. ИБП этой линейки допускают короткое замыкание, ошибочное подключение полярности при подключении батареи, перегрев блока. В данных ИБП 100% автоматическая защита. После правильного подключения полярности батареи и восстановления сопротивления в нагрузке блок бесперебойного питания UPS 35 Smart вернется к своей нормальной работе.

Серия Smart — это новое слово в бесперебойном низковольтном питании. Последовательная шина даёт возможность управления током и напряжением заряда, током отсечки, контроль за температурным режимом блока питания и батареи, контроль (по косвенным данным) внутреннего сопротивления батареи, наличия подключенного к блоку аккумулятора и многих других параметров. Блоки поддерживают горячую замену аккумулятора, включаются в работу как только от аккумулятора так и только от сети 220 В.

Цена зависит от корпуса. Указана цена бескорпусного варианта!

Возможности

Включение блока без сети 220В
Индикация режима работы красным светодиодом
Термостабилизация напряжения заряда
Отключение АКБ от нагрузки при разряде
Горячая замена АКБ
Запуск блока питания без подключенной АКБ
Отсутствие провалов питания при переключении
Четыре информационных выхода типа открытый коллектор
Импульсная зарядка АКБ
Контроль наличия подключенной АКБ

Комплектация

Источник бесперебойного питания
Кабель подключения аккумулятора
Упаковка
Инструкция

Характеристики

Тип батареи - □4-7 А/ч
Срок службы батареи - до 5 лет
Входное напряжение - 86 В-264 В
Выходное напряжение - □10.5-13.8 В
Выходной ток - 2А
Ток заряда АКБ - 0.5А

Напряжение заряда АКБ - 13.8 В

Напряжение отсечки АКБ - □10,4 - 10,6 В

Рабочий температурный диапазон - от -25°C до +70°C

Габаритные размеры - 22x55.5x97.5