Беспроводная свето-звуковая сирена ОКО-ГНОМ (ОКО-ГНОМ)



Устройство представляет собой беспроводную сирену со звуком и световой вспышкой. Сирена предназначена для свето-звукового оповещения о тревоге на охраняемом объекте и о вскрытии корпуса.

Инструкцию для данного прибора можно скачать на закладке ИНСТРУКЦИИ И ПО.

Возможности

В качестве беспроводной сирены для GSM-сигнализации БЛИЦ
В качестве автономной сигнализации (без GSM-оповещения) при подключении к сирене беспроводного магнитно-контактного датчика (MD-209R) и/или беспроводного датчика движения (MC-55R) и брелока (PB-403R) для постановки/снятия с охраны
Как беспроводную сирену для существующей сигнализации, работающей по беспроводному протоколу POWERCODE

Комплектация

Беспроводная свето-звуковая сирена ОКО-ГНОМ
Инструкция пользователя

Характеристики

Количество радиодатчиков / брелоков - 60
Тип подключаемых датчиков - ОКО на 433 МГц
Выход Сирена - нет
Напряжение питания - +10 В...+15 В
Ток потребления - 25 мА
Частота, модуляция, кодировка - 433 МГц, ASK, PowerCode
Расстояние беспроводной связи - до 50 м
Тип батареи - Krona
Количество батарей - 1
Рабочий температурный диапазон - от -10°С до +50°С
Габаритные размеры - 125x67x91 мм