

Пристрій сповіщення "РАДІО-СИРЕНА" (radio-sirena)



Пристрій призначений для звукового та світлового сповіщення людей про тривогу в зоні, яка охороняється, по команді охоронного пристрою або радіо датчика по бездротовому каналу.

Сирену можна використовувати як доповнення до існуючої сигналізації, а також як окрему сигналізацію підключивши до неї охоронні радіо-датчики та брелоки, які працюють по протоколу POWERCODE.

Можливості

Підключення до 60 радіо датчиків.

Робота від внутрішньої батарейки до 4 діб без зовнішнього живлення

Звукове та світлове сповіщення.

Комплектація

Пристрій сповіщення РАДІО-СИРЕНА.

Інструкція з експлуатації.

Упаковка.

Характеристики

Кількість радіозон з радіочастиною - 60

Кількість радіодатчиків / брелоків -

Тип датчиків, що підключаються -

Кількість релейних виходів -

Вихід Сирена -

Напруга живлення - 12 В

Струм споживання - 200 мА

Частота, модуляція, кодування -

Відстань бездротового зв'язку -

Тип батареї -

Кількість батарей -

Термін служби батареї -

Звуковий тиск - 110 дБ

Робочий температурний діапазон - от -10°C до +50°C

Габаритні розміри -