Пристрій сповіщення "РАДІО-СИРЕНА" (radio-sirena)

Пристрій призначений для звукового та світлового сповіщення людей про тривогу в зоні, яка охороняється, по команді охоронного пристрою або радіо датчика по бездротовому каналу.

Сирену можна використовувати як доповнення до існуючої сигналізації, а також як окрему сигналізацію підключивши до неї охоронні радіо-датчики та брелоки, які працюють по протоколу POWERCODE.

Можливості

Підключення до 60 радіо датчиків.
Робота від внутрішньої батарейки до 4 діб без зовнішнього живлення
Звукове та світлове сповіщення.

Комплектація

Пристрій сповіщення РАДІО-СИРЕНА.
Інструкція з експлуатації.
Упаковка.

Характеристики

Кількість радіозон з радіочастиною - 60
Кількість радіодатчиків / брелоків -
Тип датчиків, що підключаються -
Кількість релейних виходів -
Вихід Сирена -
Напруга живлення - 12 В
Струм споживання - 200 мА
Частота, модуляція, кодування -
Відстань бездротового зв'язку -
Тип батареї -
Кількість батарей -
Термін служби батареї -
Звуковий тиск - 110 дБ
Робочий температурний діапазон - от -10°C до +50°C
Габаритні розміри -